


راهنمای نصب

محافظ کنتاکتور شیوا امواج را روی ریل نصب نمایید .
چنانچه محل نصب فاقد ریل بود از ریل داخل جعبه استفاده
شود . سپس مطابق نقشه سیم کشی نمایید .



محافظ کنتاکتور شیوا امواج

معرفی دستگاه

محافظ کنتاکتور شیوا امواج دستگاهی مناسب برای حفاظت
کنتاکتورهایی با بوبین 220V در برابر افزایش و کاهش ولتاژ و
دو فاز شدن می باشد .



MODEL : □ CPJ-T1
□ CPJ-T180
CODE : 20J2
WEIGHT : 85 gr
(32x86x65) mm
IP 30

۴



احترام به مشتری وظیفه ماست.

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر :

- از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
- سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

محمولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا
تأییدیه ادارات برق سراسر کشور

و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008

از مؤسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان

مطابق با استانداردهای جهانی ، ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال
در خدمت صنعت برق کشور

۱

CONTACTOR PROTECTOR ver: 9501

ویژگی های محافظ کنتاکتور شیوا امواج

- حفاظت کلیه دستگاه های تک فاز و وسایل خانگی برقی با
بکارگیری کنتاکتور مناسب
- ۲ عدد نشانگر REL/TIME] زمان گیری (چشمک زن)
برای اعلام] وصل رله (دائم روشن)
- FAULT : افزایش یا کاهش ولتاژ
- دارای ترمینال آسانسوری و استاندارد

مشخصات فنی محافظ کنتاکتور شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه: 170-255 VAC / 50-60 Hz
- قطع برای] افزایش ولتاژ: 250 V
] کاهش ولتاژ: 175 V
- تأخیر زمان قطع : 1Sec
- تأخیر زمان وصل] مدل CPJ-T1 : 1 Sec
] مدل CPJ-T180 : 180Sec
- خروجی: رله 5A

۵

۲

عملکرد دستگاه

با وصل برق دستگاه ، نشانگر سبز رنگ
(REL/TIME) در مدل CPJ-T1 به مدت ۱ ثانیه و
در مدل CPJ-T180 به مدت ۱۸۰ ثانیه چشمک زن
شده ، سپس به طور دائم روشن و کنتاکتور وصل
می شود.

چنانچه به دلایل مختلف از قبیل دو فاز شدن شبکه ،
کاهش یا افزایش ولتاژ، ولتاژ بوبین کنتاکتور از
175V کمتر یا از 250V بیشتر گردد بلافاصله
دستگاه فرمان قطع خواهد داد و نشانگر قرمز
(FAULT) روشن می شود و تا نرمال شدن شبکه در
این حالت باقی خواهد ماند .

۳