

## T221 کد لرنینگ

بدون نیاز به آداپتور با تغذیه:  
۲۲۰ ولت #

✓ تک رله با تغذیه ۲۲۰ ولت AC

با استفاده از این برد می توانید خانه های قدیمی و با سیم کشی قدیمی را هوشمند سازی کرده و هر گیرنده را در مکان های مختلف نصب کنید و با استفاده از یک ریموت ۲ تا ۱۶ کاتال تمامی روشنایی ، هیتر ، فن ، درب و ... خود را کنترل کنید

بطور مثال ۱۶ نقطه از یک منزل را میخواهیم با ریموت کنیم ولی سیم کشی منزل قدیمی می باشد

۱۶ عدد از این برد را در مکان های مختلف منزل نصب میکنید  
بطور مثال هر کلید که مربوط به روشنایی لامپ ، مهتابی یا لامپ کم مصرف است را به یکی از این دستگاهها متصل میکنید و یکی از کلید های ریموت ۱۶ کاتال را به دلخواه روی این دستگاه ذخیره میکنید.

حال با استفاده از ریموت میتوانید تمامی لامپ ، فن ، هیتر و ... را کنترل کنید

- مد لحظه ای ۱ ثانیه
- مد قلیپ فلاپ
- 

→ ولتاژ تغذیه ۲۲۰ ولت AC

→ قابلیت کار با ریموت های برد کوتاه و بلند

→ قابلیت پاک کردن ریموت ها

نکته:

→ خروجی های این مدل دستگاه ۲۲۰ ولت می باشد.

- هر خروجی زیر بار
- لامپ های رشتہ ای ۱۰۰۰ وات
- لامپ های کم مصرف ۱۰۰ وات
- لامپ های cob و smd با ۵۰ وات

→ برای توان های بالاتر از مدل دارای خروجی SSR استفاده شود

ذخیره ریموت :

شاسی روی دستگاه را ۲ ثانیه فشار داده و رها کنید چراغ روی دستگاه ۳ بار چشمک زده و روشن می ماند  
شاسی ریموت را به مدت ۳ ثانیه کنار دستگاه فشار دهید ، چراغ دستگاه خاموش شده و دکمه ریموت روی دستگاه ذخیره می شود

پاک کردن ریموت ها:

شاسی دستگاه را ۱۰ ثانیه فشار داده و رها کنید چراغ دستگاه چند بار چشمک زده و خاموش می شود . ریموت ها از روی دستگاه پاک میشود

در محدوده ای خروجی دستگاه ۱ ثانیه وصل و سپس قطع می شود

در محدوده فلایپ با یکبار زدن شاسی ریموت خروجی وصل و با زدن مجدد شاسی ریموت خروجی قطع  
میگردد

**خروجی دستگاه مستقیما برق ۲۲۰ ولت می باشد**

تغییر محدوده دستگاه :

برای تغییر محدوده دستگاه در محدوده ای ۱ ثانیه و فلایپ فلایپ باید دستگاه را خاموش کنید

**در هنگام نصب دستگاه به خاطر وجود برق ۲۲۰ ولت به  
نکات ایمنی توجه کنید**