


## راهنمای استفاده جاروبرقی صنعتی

روشن و موتور ۳ در حالت استراحت (خاموش) می‌ماند بعد از ۵ دقیقه موتور ۲ روشن و موتور ۱ خاموش می‌شود و این ترتیب تا انعام کار با دستگاه ادامه پیدا می‌کند.

توجه: استفاده از ۳ موتور بصورت همزمان هیچ تأثیری در مکش دستگاه ایجاد نمی‌کند و فقط باعث استهلاک زیاد الکتریسم موتورها و عمرف بر قریب زیاد خواهد شد. توصیه می‌شود از این آن خودداری نمایید.  
در حال های ۳ موتور اتومات با قرار دادن کلید در حالت دستی می‌توان از روشن بالا استفاده کرد و هم‌می‌توان با قرار دادن کلید در حالت اتومات از تغییر عملکرد موتورها بصورت هوشمند بپرسید.



برای سنتزیتی فیلتر از آبر سرد و بدون مواد شوینده استفاده نمایید.  
در صورت مکش مایعات چهت چلوگیری از گرفتن بعد از تخلیه مخزن و فیلتر را خشک نمایید.  
از سنتز بندی با این دستگاه خودداری نمایید.  
از گشتن و له شدن کابل دستگاه جلوگیری نمایید.  
در صورت مکش مایعات هنگامی که مخزن دستگاه پرسود شاور دستگاه عملکرده و مکش دستگاه قطع می‌شود. در این صورت باید فوراً دستگاه را خاموش کرده و اقدام به تخلیه نمایید.  
در موقع افت مکش ابتدا خروجی و اتصالات جاروبرقی را بازبینی نمایید سپس به تخلیه مخزن و تمیز کردن فیلتر اقدام نمایید.  
جهت تخلیه مخزن مه می‌توانید جا دادن قسمت بندی بالا دستگاه و برداشتن فیلتر اقدام به تخلیه نمایید.  
جهت حمل از جرخ های عقب دستگاه استفاده نمایید.

در صورت هرگونه ایجاد از دستگاری در حالت تاسیله مخزن جلوگیری نمایید و بالغ خدمات پس از فروش تعامل حاصل فرمایید.

با توجه از حسن انتخاب شما، امیدواریم با عایق نکات ذیل این محصول جوابگوی نیازهای شما باشد.

- کارکرد با این دستگاه برای کودکان و افراد معلول و کم توان ذهنی مناسب نمی‌باشد.

- استفاده از دستگاه در محل یا مجاورت مواد و گازهای آتش زامنی ممکن نمی‌باشد.

- جهت استفاده ایندا معلمتن شوید که وسائل مورد استفاده از پریز برق با ولتاژ مورد تیز دستگاه یکسان باشد.

- توجه داشته باشید موقع ایجاد اندامی دستگاه کلید های دستگاه روی ملات خاموش باشند.

- توجه اتصال لوازم نسبت به نوع استفاده:

مدل های نیمه صنعتی



مدل های صنعتی



در مدل های ۲ موتوره بهترین نوع استفاده به این صورت می‌باشد که از دو موتور یک موتور روشن و موتور دوم در حالت استراحت (خاموش) می‌ماند و در هر ۵ دقیقه جایجا شود. با این عملکرد می‌توان از دستگاه در نایم زمانی بالا استفاده کرد.

التبه لازم به ذکر است در نایم زمانی کوتاه (۱۰ تا ۱۵ دقیقه) می‌توان از ۲ موتور دستگاه بصورت همزمان بیشتر استفاده کرد.

در مدل های ۳ موتوره هم می‌توان به صورت نک به نک از موتورهای دستگاه بصورت همزمان بیشتر استفاده کرد. و نیز در روش دیگر می‌توان بصورت ۲ به ۱ (دو موتور روشن و یک موتور خاموش) به اینصورت که موتور ۱ روشن بعد موتور ۲