


فاز ورودی را به ترمینال 15 و خروجی آن را با توجه به موقعیت بهره برداری به 16 یا 18 وصل نمایید .



MODEL : ATJ - 60M

CODE:14J3

WEIGHT :120 gr

(36x86x65) mm

IP 30

ver: 9401

5

1 ANALOG MINUTE TIMER

معرفی دستگاه

زمان مورد نظر را از ۱ تا ۶۰ دقیقه تنظیم و سپس برق ورودی دستگاه را وصل نمایید .
 نشانگر روی تایمر شروع به چشمک زدن می نماید وبعد از اتمام زمان تنظیم شده رله خروجی به صورت دائم وصل و نشانگر روشن می ماند .
 برای زمان گیری مجدد باید برق ورودی دستگاه قطع و وصل گردد .

تایمر دقیقه شیوا امواج درجه کم کوچک با دقت و ثبات در تکرار و قابلیت پلمپ شدن پانل (جهت عدم دسترسی و تغییرات توسط افراد متفرقه) طراحی و ساخته شده است .
 کار آبی این دستگاه به صورت تایمر تأخیر در وصل می باشد .
 مراکز تجاری، صنعتی و مسکونی از جمله مکان هایی هستند که می توان از این تایمر استفاده نمود .

6

2



Year Guarantee

احترام به مشتری وظیفه ماست .

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر :

۱ - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد .

۲ - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

ویژگی های تایمر دقیقه

- دقت و ثبات در تکرار
- نشانگر با ۳ وضعیت مختلف
 - خاموش : قطع برق
 - چشمک زن : در حال زمان گیری
 - روشن دائم : وصل رله
- قابلیت تنظیم زمان
 - پلمپ شدن پانل دستگاه
 - نصب ساده و آسان روی ریل وسطوح دیگر
- دارای ترمینال های آسانسوری و استاندارد
- عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کتکتاتور تابلو

7

3

مشخصات فنی

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا ، تاییدیه ادارات برق سراسر کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور
 دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008
 از موسسه BSI MOODY انگلستان
 مطابق با استانداردهای جهانی ، با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور

■ ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz

■ تأخیر زمان وصل : 1 - 60 Min

■ کار آبی در دما : +65°C .. -20°C

■ رطوبت : 70%

■ خروجی : رله 5A

راهنمای نصب

ابتدا تایمر را روی ریل داخل تابلو نصب و مطابق نقشه سیم کشی نمایید .

8

4