

# فرکانسمتر گرد

Round Frequency Meter



پیمان تابلو

## Technical Data

نمایش فرکانس سیگنال الکتریکی و کاربردی  
برای برق شهر، دیزل ژنراتور و موتور برق

Round Frequency Meter Lamp Indicator	Product Name
JRAD16-22Hz-R-(RD-YL-GR-WH-BL)	Order Code
20 – 75 Hz	Measuring Range
1 %	Accuracy
22 mm	Diameter
Self Power	Power Supply
-20 .... +50 °c	Ambient Temp
(R-O-G-B-W)	Colors
>30.000 Hour	Life Time
>60 cd/m2	Brightness
Plastic	Body Material
90°	Beam Angel
54/20	IP(Front/Back)
10 pcs	QTY:Per CTN
90 %	R.Humidity

JBH